

Инструкция по прошивке регистраторов Pinetron.

Серия PDR J1000.

Прошивка осуществляется при помощи Flash накопителя, который содержит специальный файл.

Распакуйте ZIP архив с прошивкой, который можно скачать [ЗДЕСЬ](#), на Flash накопитель.

На носителе не должно быть других файлов и созданных папок с данными.

При подключении Flash накопителя к USB разъёму на передней панели регистратора на мониторе отобразится значок подключения.

После этого необходимо войти в “Сервисное меню”.

Для чего необходимо зажать одновременно клавиши на передней панели

Power + UP

и удерживать в течении 6 - 8 секунд до появления на экране окна “Сервисное меню”.

Пароль: 0 0 0 0 0 0

Выбрать пункт UPGRADE и нажатием клавиши `+` начать процесс прошивки. По окончании процесса система выдаст сообщение.